

описание ПО для видеорегистраторов FD8Red Profi-GPS

версия ПО: AD3H2FHMDGC.150305.V1.D

- **Внимание!** Данное обновление предназначено исключительно для регистраторов, чей серийный номер находится в диапазоне FD8RG-14110001 - FD8RG-14112020 и/или предустановленная заводская прошивка имеет номер AD3H2FHMDGC.141106.V1.d

- В данном обновлении исправлены ошибки ПО, повышена стабильность и оптимизирована работа системы.

структура меню

МЕНЮ НАСТРОЕК	ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ НАСТРОЕК
РАЗРЕШЕНИЕ	2304x1296 / 1920x1080 / 1280x720
КАЧЕСТВО ВИДЕО	ВЫСОКОЕ / СРЕДНЕЕ / ЭКОНОМИЧНОЕ
ЦИКЛ. ЗАПИСЬ	НЕТ / 1 / 5 / 10 / 15 МИН
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ	1/2/3/4/5/ ВЫКЛ
ЗАПИСЬ ПРИ ВКЛ.	ВКЛ / ВЫКЛ
ЗАДЕРЖКА АВТОВЫКЛЮЧЕНИЯ	ВЫКЛ / 10 / 20 / 30 СЕК
ЗАДЕРЖКА ВКЛ.	ВЫКЛ / 10 / 20 / 30 СЕК
МИКРОФОН	ВКЛ / ВЫКЛ
ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА	ВЫКЛ / 1 / 5 / 30 СЕК
ЯЗЫК	РУССКИЙ / АНГЛИЙСКИЙ / КИТАЙСКИЙ
УСТАНОВКА ГОС.НОМЕРА	ЦИФРЫ И БУКВЫ (ЛАТИНИЦА)
ТИП TV	NTSC / PAL
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛ / 3 / 5 МИН
ФОРМАТИРОВАНИЕ	ДА / НЕТ
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ	ФОРМАТ ГГГГ. ММ. ДД ЧЧ.ММ
НАЛОЖЕНИЕ ТЕКСТА	ДАТА И ВРЕМЯ / ЛОГОТИП / ГОС.НОМЕР /
АВТОВЫКЛ ДИСПЛЕЯ	ВЫКЛ / 30 / 60 / 180 СЕК
СБРОС НАСТРОЕК	ДА / НЕТ
ЧАСТОТА	АВТО / 50 / 60 Гц
КОНТРАСТНОСТЬ	СТАНДАРТ / РЕЗКО / МЯГКО
РЕЗКОСТЬ	СТАНДАРТ / РЕЗКО / МЯГКО
БАЛАНС БЕЛОГО	АВТО / СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ / ОБЛАЧНЫЙ ДЕНЬ / ФЛУОРЕСЦ.ЛАМПА / ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ	-2 / -1.7 / -1.3 / -1 / -0.7 / -0.3 / 0 / +0.3 / +0.7 / +1 / +1.3 / +1.7 / +2
НАСТРОЙКИ G-СЕНСОРА	ВЫКЛ / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
СИНХР. ВРЕМЕНИ С GPS	ВКЛ / ВЫКЛ
ЧАСОВОЙ ПОЯС	-11 / -10 / -9 / -8 / -7 / -6 / -5 / -4 / -3 / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 / +3 / +4 / +5 / +6 / +7 / +8 / +9 / +10 / +11
GPS ВКЛ/ВЫКЛ	ВКЛ / ВЫКЛ
ПОРОГ ОТОБР.СКОРОСТИ	ВЫКЛ/40/50/60/70/80/90/100/110/120/130KM/Ч
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	ВЫКЛ / 20 / 40 / 60 / 80 / 100%
WDR	ВКЛ / ВЫКЛ
ВКЛЮЧЕНИЕ LDWS	ВКЛ / ВЫКЛ
КАЛИБРОВКА LDWS	ДА / НЕТ
ВЫБОР ПАМЯТИ	SD-КАРТА / ВНУТР. ПАМЯТЬ
РАДАР-ДЕТЕКТОР	ВКЛ / ВЫКЛ
СИГНАЛ ПРЕВЫШЕНИЯ	ВЫКЛ/0 /5 /10 /15 /20 /25 /30 /35 /40 /45 /50 /55 /60KM/Ч
ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ	AD3H2FHMDGC.150305.V1.D